

# FICHE TECHNIQUE

Référence : GBC214000224B

IP44

IK08

## Caractéristiques du coffret :

- 1 socle connecteur 2P+T 32A pour l'alimentation.
- 1 interrupteur différentiel général 2P 40A 30mA type AC.
- 1 déclencheur.
- 1 disjoncteur 1P+N 2A 6kA courbe C <sup>(1)</sup> :
  - 1 arrêt d'urgence Ø 40mm.
  - 1 voyant vert modulaire de présence tension.
- 1 disjoncteur 1P+N 16A 6kA courbe C <sup>(1)</sup> :
  - 4 prises de courant 2P+T 10/16A (standard français).
- 1 disjoncteur 1P+N 6A 6kA courbe C <sup>(1)</sup> :
  - 1 transformateur torique de courant 160VA.
  - 1 disjoncteur 2P 6A 10kA courbe C <sup>(2)</sup>.
  - 2 prises de courant 2P+T 24V.
- 1 pied métallique pliable.

## Photo du coffret :



<sup>(1)</sup> 4,5kA (EN 60898) – 6kA (EN 60947-2)

<sup>(2)</sup> 6kA (EN 60898) – 10kA (EN 60947-2)

Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type AC	Déclencheur	Disjoncteur 1P+N 2A 6kA courbe C	Disjoncteur 1P+N 16A 6kA courbe C	Disjoncteur 1P+N 6A 6kA courbe C	Disjoncteur 2P 16A 10kA courbe C

Arrêt d'urgence Ø 40mm	Voyant vert modulaire	Socle connecteur 2P+T 32A	Prises 2P+T 10/16A (norme française)	Transformateur torique de courant	Prises 2P+T 24V

	<p><b>Cenco</b> 36 rue de l'Industrie Z.I. la Tuilerie 01540 Vonnas</p>	<p>Tél : 04.74.42.53.74 Fax : 04.74.30.40.75 Email : <a href="mailto:cenco@cenco.fr">cenco@cenco.fr</a> Site internet : <a href="http://www.cenco.fr">http://www.cenco.fr</a></p>
	<p>S.A.S au capital de 42 000 euros N° SIRET : 449 362 607 00045 N° SIREN RCS : 449 362 607 immatriculé au RC de Bourg-en-Bresse</p>	