

# FICHE TECHNIQUE

Référence : CPI426432416

IP44

IK08

## Caractéristiques du coffret :

- 1 disjoncteur 1P+N 2A 6kA courbe C <sup>(1)</sup> :
  - 1 arrêt d'urgence Ø 40mm avec volet de protection.
  - 1 voyant vert de présence tension.
- 1 interrupteur différentiel général 4P 63A 30mA type AC.
- 1 déclencheur.
- 1 disjoncteur 4P 32A 10kA courbe C <sup>(2)</sup> :
  - 1 prise de courant 3P+N+T 32A (CEE).
- 1 disjoncteur 4P 16A 10kA courbe C <sup>(2)</sup> :
  - 1 prise de courant 3P+N+T 16A (CEE).
- 2 disjoncteurs 1P+N 16A 6kA courbe C <sup>(1)</sup> :
  - 6 prises de courant 2P+T 10/16A (standard français).
- 1 auvent de protection.
- 2 poignées de transport rabattables.
- 1 équerre de levage.
- 1 pied métallique.

## Photo du coffret :



<sup>(1)</sup> 4,5kA (EN 60898) – 6kA (EN 60947-2)

<sup>(2)</sup> 6kA (EN 60898) – 10kA (EN 60947-2)

Disjoncteur  
1P+N 2A 6kA  
courbe C



Interrupteur  
différentiel  
4P 63A 30mA  
type AC



Déclencheur



Disjoncteur  
4P 32A 10kA  
courbe C



Disjoncteur  
4P 16A 10kA  
courbe C



Disjoncteurs  
1P+N 16A 6kA  
courbe C



Arrêt d'urgence  
Ø 40mm



Volet de  
protection



Voyant vert



Prise 3P+N+T 32A  
(CEE)



Prise 3P+N+T 16A  
(CEE)



Prises 2P+T  
10/16A  
(norme française)



Cenco  
36 rue de l'Industrie  
Z.I. la Tuilerie  
01540 Vonnas

Tél : 04.74.42.53.74  
Fax : 04.74.30.40.75  
Email : [cenco@cenco.fr](mailto:cenco@cenco.fr)  
Site internet : <http://www.cenco.fr>

S.A.S au capital de 42 000 euros  
N° SIRET : 449 362 607 00045  
N° SIREN RCS : 449 362 607 immatriculé au RC de Bourg-en-Bresse