

# FICHE TECHNIQUE

Référence : EBP413316

IP44

IK08

## Caractéristiques du coffret :

- 1 interrupteur différentiel général 4P 40A 30mA type AC.
- 1 bobine à émission de tension.
- 1 disjoncteur 1P+N 6A 6kA courbe C :
  - 1 arrêt d'urgence Ø 40mm.
  - 1 voyant vert de présence tension.
- 1 disjoncteur 3P 16A 6kA courbe C :
  - 1 prise de courant 3P+T 16A CEE.
- 1 disjoncteur 1P+N 16A 6kA courbe C :
  - 4 prises de courant 2P+T 10/16A standard français.
- 1 presse-étoupe Ø 32mm.

## Photo du coffret :



Interrupteur différentiel avec bobine ET  
4P 40A 30mA type AC



Disjoncteur 1P+N  
6A 6kA courbe C



Disjoncteur 3P  
16A 6kA courbe C



Disjoncteur 1P+N  
16A 6kA courbe C



Arrêt d'urgence Ø 40mm



Voyant vert



Prise 3P+T 16A  
CEE



Prises 2P+T 10/16A  
norme française



**Cenco**  
36 rue de l'Industrie  
Z.I. la Tuilerie  
01540 Vonnas

Tél : 04.74.42.53.74  
Fax : 04.74.30.40.75  
Email : [cenco@cenco.fr](mailto:cenco@cenco.fr)  
Site internet : <http://www.cenco.fr>

S.A.S au capital de 42 000 euros  
N° SIRET : 449 362 607 00045  
N° SIREN RCS : 449 362 607 immatriculé au RC de Bourg-en-Bresse