

# FICHE TECHNIQUE

Référence : GBC413432332

IP44

IK08

## Caractéristiques du coffret :

- 1 socle connecteur 3P+N+T 63A pour l'alimentation.
- 1 interrupteur différentiel général 4P 63A 30mA type AC.
- 1 déclencheur.
- 1 disjoncteur 1P+N 2A 6kA courbe C <sup>(1)</sup> :
  - 1 arrêt d'urgence Ø 40mm.
  - 1 voyant vert modulaire de présence tension.
- 1 disjoncteur 4P 32A 10kA courbe C <sup>(2)</sup> :
  - 1 prise de courant 3P+N+T 32A (CEE).
- 1 disjoncteur 3P 32A 10kA courbe C <sup>(2)</sup> :
  - 1 prise de courant 3P+T 32A (CEE).
- 1 disjoncteur 1P+N 16A 6kA courbe C <sup>(1)</sup> :
  - 3 prises de courant 2P+T 10/16A (standard français).

## Photo du coffret :



<sup>(1)</sup> 4,5kA (EN 60898) – 6kA (EN 60947-2)

<sup>(2)</sup> 6kA (EN 60898) – 10kA (EN 60947-2)

Interrupteur différentiel 4P 63A 30mA type AC	Déclencheur	Disjoncteur 1P+N 2A 6kA courbe C	Disjoncteur 4P 32A 10kA courbe C	Disjoncteur 3P 32A 10kA courbe C	Disjoncteur 1P+N 16A 6kA courbe C

Arrêt d'urgence Ø 40mm	Voyant vert modulaire	Socle connecteur 3P+N+T 63A	Prise 3P+N+T 32A (CEE)	Prise 3P+T 32A (CEE)	Prises 2P+T 10/16A (norme française)

	<b>Cenco</b> 36 rue de l'Industrie Z.I. la Tuilerie 01540 Vonnas	Tél : 04.74.42.53.74 Fax : 04.74.30.40.75 Email : <a href="mailto:cenco@cenco.fr">cenco@cenco.fr</a> Site internet : <a href="http://www.cenco.fr">http://www.cenco.fr</a>
	S.A.S au capital de 42 000 euros N° SIRET : 449 362 607 00045 N° SIREN RCS : 449 362 607 immatriculé au RC de Bourg-en-Bresse	