

FICHE TECHNIQUE

Référence : GBC414416224B

IP44

IK08

Caractéristiques du coffret :

Photo du coffret :

- 1 socle connecteur 3P+N+T 32A pour l'alimentation.
- 1 interrupteur différentiel général 4P 40A 30mA type AC.
- 1 déclencheur.
- 1 disjoncteur 1P+N 2A 6kA courbe C ⁽¹⁾ :
 - 1 arrêt d'urgence Ø 40mm.
 - 1 voyant vert modulaire de présence tension.
- 1 disjoncteur 4P 16A 10kA courbe C ⁽²⁾ :
 - 1 prise de courant 3P+N+T 16A (CEE).
- 1 disjoncteur 1P+N 16A 6kA courbe C ⁽¹⁾ :
 - 4 prises de courant 2P+T 10/16A (standard français).
- 1 disjoncteur 1P+N 6A 6kA courbe C ⁽¹⁾ :
 - 1 transformateur torique de courant 160VA.
 - 1 disjoncteur 2P 6A 10kA courbe C ⁽²⁾.
 - 2 prises de courant 2P+T 24V.
- 1 pied métallique pliable.



⁽¹⁾ 4,5kA (EN 60898) – 6kA (EN 60947-2)

⁽²⁾ 6kA (EN 60898) – 10kA (EN 60947-2)

Interrupteur différentiel 4P 40A 30mA type AC

Déclencheur

Disjoncteur 1P+N 2A 6kA courbe C

Disjoncteur 4P 16A 10kA courbe C

Disjoncteur 1P+N 16A 6kA courbe C

Disjoncteur 1P+N 6A 6kA courbe C

Disjoncteur 2P 16A 10kA courbe C



Arrêt d'urgence Ø 40mm

Voyant vert modulaire

Socle connecteur 3P+N+T 32A

Prise 3P+N+T 16A (CEE)

Prises 2P+T 10/16A (norme française)

Transformateur torique de courant

Prises 2P+T 24V



Cenco
36 rue de l'Industrie
Z.I. la Tuilerie
01540 Vonnas

Tél : 04.74.42.53.74
Fax : 04.74.30.40.75
Email : cenco@cenco.fr
Site internet : <http://www.cenco.fr>

S.A.S au capital de 42 000 euros
N° SIRET : 449 362 607 00045
N° SIREN RCS : 449 362 607 immatriculé au RC de Bourg-en-Bresse