

FICHE TECHNIQUE

Référence : GBC43800000B

IP44

IK08

Caractéristiques du coffret :

- 1 socle connecteur 3P+N+T 32A pour l'alimentation.
- 1 interrupteur différentiel général 4P 40A 30mA type AC.
- 1 déclencheur.
- 1 disjoncteur 1P+N 2A 6kA courbe C ⁽¹⁾ :
 - 1 arrêt d'urgence Ø 40mm.
 - 1 voyant vert modulaire de présence tension.
- 3 disjoncteurs 1P+N 16A 6kA courbe C ⁽¹⁾ :
 - 8 prises de courant 2P+T 10/16A (standard français).
- 1 pied métallique pliable.

Photo du coffret :



⁽¹⁾ 4,5kA (EN 60898) – 6kA (EN 60947-2)

Interrupteur différentiel 4P 40A 30mA type AC



Déclencheur



Disjoncteur 1P+N 2A 6kA courbe C



Disjoncteurs 1P+N 16A 6kA courbe C



Arrêt d'urgence Ø 40mm



Voyant vert modulaire



Socle connecteur 3P+N+T 32A



Prises 2P+T 10/16A (norme française)



Cenco
36 rue de l'Industrie
Z.I. la Tuilerie
01540 Vonnas

Tél : 04.74.42.53.74
Fax : 04.74.30.40.75
Email : cenco@cenco.fr
Site internet : <http://www.cenco.fr>

S.A.S au capital de 42 000 euros
N° SIRET : 449 362 607 00045
N° SIREN RCS : 449 362 607 immatriculé au RC de Bourg-en-Bresse